

ΑΥΤΟΝΟΜΟ ACCESS CONTROL SF1
ΔΑΚΤΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ & ΚΑΡΤΑΣ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΡΤΩΝ MASTER

Προσθήκη χρήστη με δακτυλικό αποτύπωμα

- * Περνάμε την κάρτα ADD
- * Τοποθετούμε το δείκτη του χεριού μας στην υποδοχή 2 φορές (η ενδεικτική λυχνία ανάβει πράσινη, επιβεβαίωση)

Προσθήκη χρήστη με κάρτα (tag)

- * Περνάμε την κάρτα ADD
- * Προσεγγίζουμε την κάρτα που θέλουμε να προγραμματίσουμε στο Reader της συσκευής

Διαγραφή χρήστη με δακτυλικό αποτύπωμα

- * Περνάμε την κάρτα DELETE
- * Τοποθετούμε το δείκτη του χεριού μας στην υποδοχή

Διαγραφή χρήστη με κάρτα (tag)

- * Περνάμε την κάρτα DELETE
- * Προσεγγίζουμε την κάρτα που θέλουμε να προγραμματίσουμε στο Reader της συσκευής

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (είσοδος στο προγραμματισμό * 123456 #)

Αλλαγή master code	0 (νέος κωδικός) # (επαλήθευση νέου κωδικού) #
Προσθήκη χρήστη με δακτυλικό αποτύπωμα	1 – Τοποθετούμε το δείκτη του χεριού μας στην υποδοχή – επανατοποθετούμε το δείκτη του χεριού μας #
Προσθήκη χρήστη με κάρτα (tag)	1 - Προσεγγίζουμε την κάρτα (tag) #
Διαγραφή χρήστη με δακτυλικό αποτύπωμα	2 - Τοποθετούμε το δείκτη του χεριού μας στην υποδοχή #
Διαγραφή χρήστη με κάρτα (tag)	2 - Προσεγγίζουμε την κάρτα
Χρόνος εντολής (κυπρί)	3 (1-99) # (από 1 έως 99 δευτερόλεπτα)
Λειτουργία Μανδάλωσης	3 0 #
Ρύθμιση Λειτουργίας	4 0 # (Λειτουργεί μόνο η προσέγγιση κάρτας) 4 2 # (προσέγγιση κάρτας ή ο δείκτης του χεριού) 4 3 # (Λειτουργεί μόνο με το δείκτη του χεριού)
Συναγερμός (πόρτα)	5 0 # (απενεργοποιημένο) 5 (1 – 3) # (από 1 έως 3 = λεπτά διάρκειας)
Πολύωρη Ανοικτή πόρτα	6 1 # (ενεργοποίηση) 6 0 # (απενεργοποίηση)
Προσθήκη χρήστη με χρήση Θέσης Οι θέσεις για τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι από 1 έως 1000 Οι θέσεις για τις κάρτες (tag) είναι από 1001 έως 3000	1 – θέση - # Τοποθετούμε το δείκτη του χεριού μας στην υποδοχή – επανατοποθετούμε το δείκτη του χεριού μας # 1 – θέση - # Προσεγγίζουμε την κάρτα (tag) #
Διαγραφή χρήστη με θέση	2 – θέση #