SAAR CERT
TÜV
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
EN ISO 9001 : 2008

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	RT-72	RT-74
ΤΑΣΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	220-240V AC/50-60Hz	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ	100VA	210VA
ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	2x15W BL	4x15W BL
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ	IP 20	
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ	EN 60335-1, EN 60335-2-59	
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0 έως 60 °C	
ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ	μέχρι 95%	
ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	Bayblend FR3010, ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	490 x 118 x 420 mm (L x W x H)	
ΤΥΠΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	3540gr.	4270gr.
ΕΓΓΥΗΣΗ	2 χρόνια (1 χρόνο για την λάμπα)	

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Olympia Electronics η οποία υποστηρίζει το ``ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ´´.

ΓΕΝΙΚΑ

Τα ηλεκτρικά εντομοκτόνα χρησιμοποιούνται για την εξουδετέρωση διαφόρων ενοχλητικών εντόμων. Διαθέτουν ειδικές λάμπες (Black Light) το φως των οποίων έχει την ιδιότητα να προσελκύει περισσότερο από τις κοινές λάμπες τα έντομα από μακρινές αποστάσεις. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχουν πολλά έντομα, τα οποία μαγνητίζονται από το ειδικό φώς και στην προσπάθειά τους να το πλησιάσουν εξουδετερώνονται από την ειδική αυτοκόλλητη επιφάνεια. Μας προστατεύει από όλα τα είδη των εντόμων που προσελκύονται από το ειδικό φώς (κουνούπια, μύγες, σκνίπες, κ.τ.λ.) χωρίς να χρησιμοποιεί κανένα χημικό μέσο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Για να καθαρίσουμε την ειδική υποδοχή (συρτάρι) στην οποία καταλήγουν τα έντομα ή να αντικαταστήσουμε την αυτοκόλλητη επιφάνεια, πρέπει να ακολουθήσουμε την εξής διαδικασία:

α. **Αφαιρούμε το φις από την πρίζα.**

β. Απασφαλίζουμε το άγκιστρο της υποδοχής.

γ. Αφαιρούμε την ειδική υποδοχή και την αδειάζουμε. Αν απαιτείται αντικαθιστούμε την αυτοκόλλητη επιφάνεια. Έπειτα τοποθετούμε την ειδική υποδοχή ξανά μέχρι να ασφαλίσει το άγκιστρο. Τοποθετούμε ξανά το φις στην πρίζα.

Αν χρειαστεί να αλλάξουμε λυχνίες ή εκκινητές ακολουθούμε την εξής διαδικασία.

α. **Αφαιρούμε το φις από την πρίζα.**

β. Αφαιρούμε το κατάλληλο εξωτερικό πλέγμα, αποσπώντας το από τα σημεία συγκράτησής του.

γ. Αντικαθιστούμε την λυχνία ή τον εκκινητή που δεν λειτουργεί.

δ. Τοποθετούμε το εξωτερικό πλέγμα στην θέση του πιέζοντάς το, ώστε να ασφαλίσει στα σημεία συγκράτησής του.

ε. Ξανατοποθετούμε το φις στην πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Κατά την λειτουργία της συσκευής το εξωτερικό πλέγμα επιβάλλεται να είναι τοποθετημένο και το κάλυμμα της αυτοκόλλητης επιφάνειας πρέπει να αφαιρεθεί.

Τρόπος σύνδεσης.

Για να τεθεί το εντομοκτόνο σε λειτουργία τοποθετήστε το φις του καλωδίου σε πρίζα σούκο και είναι έτοιμο να λειτουργήσει. Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσιτή στο χρήστη. Τοποθετείται σε ψηλά και εμφανή σημεία ώστε να προσελκύονται εύκολα όσο το δυνατόν περισσότερα έντομα. Διαθέτει δύο υποδοχές απ' όπου μπορούμε να κρεμάσουμε την συσκευή.

Οι συσκευές είναι κατάλληλες για χώρους όπως καταστήματα τροφίμων, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία, οικιακούς χώρους, κ.τ.λ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

- Η συσκευή είναι κατάλληλη για εσωτερικούς χώρους.
- Η συσκευή πρέπει να διατηρείται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους όπου είναι πιθανό να υπάρχει εύφλεκτος ατμός ή εκρηκτική σκόνη.
- Σε περίπτωση καταστροφής του καλωδίου τροφοδοσίας της συσκευής, θα πρέπει να γίνει η αντικατάστασή του από το SERVICE της εταιρίας μας ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Διεύθυνση εργοστασίου:
72ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Κατερίνης
Τηλ. Εργοστασίου 23530/51-200, 51611-12
Τ.Κ: 60061
Υποκ.Αθήνας:
Διεύθυνση:Ανδρομάχης 286, Καλλιθέα
Τηλ. 210/9852193,9852194

Περιγραφή Σχήμα1

1. Σημείο στήριξης (για κανονική στερέωση με αλυσίδα).
2. Ασφαλειοθήκη.
3. Καλώδιο.
4. Προστατευτικό πλέγμα.
5. Συρτάρι.